

제품 사양서



모델명	색온도	제품 코드
B2G 보안등 모듈 T-type Gen2.5	5000K	SL-P8R2W6SA1WW

목차

1. 응용분야	04
2. 기본 사양	06
3. 모듈 특성	07
4. 제품 구조	09
5. 안전 & 인증	10
6. 포장 사양	11
7. 취급 주의 사항	13
[부록] Recommended PSU	15

1. 응용분야

플랫폼 LED 모듈 시리즈는 가로등과 보안등, 터널 조명 등의 LED 조명에 적합한 핵심 구성 요소로 설계되었습니다. 본 문서에 설명되어 있는 LED 모듈은 자체적으로 방열이 가능하여 등기구에서 충분한 방열설계가 되지 않은 제품에도 적합하게 설계되어 있습니다.

1-1 모듈라 타입 플랫폼 모듈.

플랫폼 LED 모듈에는 3가지의 방열판 타입이 있습니다. 본 문서에서는 아래 그림의 (b)에 해당되는 모듈에 특화되어 기술되어 있습니다. 본 모듈은 모듈 단독 혹은 모듈과 PSU로 이루어진 엔진의 모듈 부분의 자체적인 방열을 할 수 있는 제품입니다.



(a) Module with Fin Gen1
[모듈과 엔진 자체 방열 가능]



(b) Module with Fin Gen2 & Gen2.5
[모듈과 엔진 자체 방열 가능]

1-2 모듈라 플랫폼 엔진 시리즈

모듈별 700mA 인가 시, 모듈의 개수에 따른 엔진의 광량은 하기와 같습니다.

단, 2500lm은 공칭값(nominal value)으로 각 모듈의 광량은 모듈 라벨에 표기되어 있습니다.

1-2-1 LED 드라이버와 광속 패키지

소비전력 (Engine, Nominal)	모듈 (개)	구동 전류 (mA)	광속* (lm)
25W	1	700	2850
50W	2	700	5700
75W	3	700	8550
100W	4	700	11400
150W	6	700	17100
200W	8	700	22800

※ 본 모듈에는 절연형 PSU 사용을 권장합니다.

※ 광속은 공칭값(nominal values)이며, 이는 실제 광속과 동일하지 않으며, 실제 광속이 공칭값(nominal values)과 동일 할 필요도 없습니다.

1-2-2 모듈간 전류 분배

모듈이 병렬 연결 될 경우 모듈에 인가되는 전류는 모듈의 인가전압(Vf) 분포에 따라 typ. 700mA와 달라질 수 있습니다. 인가 전류를 일정하기 유지하기 위해서는 Vf 분포를 엄격하게 관리하여야 합니다.

1-2-3 광학 솔루션 (배광)

응용분야	배광 솔루션	재질 I	비고
가로등	RA	PC	-
터널등	TA	PC	
보안등	SA	PC	Medium Batwing

※ BA : Beam Angle, PC : Polycarbonate

2. 기본 사양

번호	항목	사양
1	PCB	<ul style="list-style-type: none"> • 치수 : 115.0 ± 0.5 (길이) × 40.0± 0.3 (폭) × 1.2±0.12(두께) [mm] • 재질 : MCPCB, 알루미늄 1.2mm
2	LED	<ul style="list-style-type: none"> • Model : Samsung High Power LED
3	치수	<ul style="list-style-type: none"> • 150.0 ±0.5(길이) × 65.0 ±0.5(폭) × 43.2 ±0.5 (두께) [mm]
4	무게	<ul style="list-style-type: none"> • 295.0[g] ± 20 [g]
5	구동 온도	<ul style="list-style-type: none"> • Tcase 포인트에서의 케이스 온도, Tcase : 10[°C] ~ +92[°C]
6	보존 온도	<ul style="list-style-type: none"> • 주변온도, Ta : -30[°C] ~ +70[°C] (비구동 상태)
7	구동 DC 전류	<ul style="list-style-type: none"> • DC 모듈 : TYP. 700mA ※ 인가 전류는 ±5% Tolerance를 가질 수 있다
8	하네스 케이블	<ul style="list-style-type: none"> • 재질 : 실리콘으로 코팅된 PVC 몰드, 105°C rating • 와이어 : 24 AWG, 105°C rating • 길이(와이어) : 350 mm
9	실 러버	<ul style="list-style-type: none"> • 재질 : 실리콘 몰드
10	방수방진	<ul style="list-style-type: none"> • IP67

※ 모듈의 광속이 지나치게 밝아 시력을 상하게도 할 수 있어, 동작 중인 모듈을 직접 쳐다보면 위험하니 쳐다보지 마시오.

※ 보수, 교체 혹은 세척 작업시에는 반드시 파워를 끄거나 모듈의 코드를 뽑아야 합니다.
(검사, 설치 혹은 제거 시에도 반드시 파워를 끄시오.)

3. 모듈 특성

3.1 전기적 특성

항목	심볼	단위	MIN	TYP.	MAX	비고
구동 전압	Vf	V	26.0	29.0	33.0	@700mA
소비전력	P	W	-	20.0	-	@700mA
구동 전류	If	mA	-	700	1000	



- ※ 병렬 연결된 상태에서 특정 모듈의 소비전력은 모듈의 전압에 따라 달라질 수 있습니다.
Max. 인가 전류는 어떠한 경우에서든 모듈에 인가될 수 있는 전류의 최고 한계치를 의미합니다.
- ※ 각 경우의 tolerance는 다음과 같습니다 ; 구동전압 : $\pm 0.3V$, 구동전류 : $\pm 5\%$, 소비전력 : $\pm 0.3W$
- ※ 병렬 연결 상태에서 각 모듈의 구동전류를 700mA로 인가하기 위해서는 모듈 간의 Vf 제어가 매우 중요합니다. 모듈 간의 Vf 차이는 1V 미만이어야 하며, 모듈 라벨과 박스의 라벨에 표시된 Vf 빈 정보를 통해 제어 가능합니다. (6.2 모듈 라벨 참조)
- ※ 사용자의 사용 환경에 맞춰 서지 프로텍터를 달거나 서지 보호회로가 추가된 PSU를 사용하기를 권장합니다.

3.2 광학 특성

항목	심볼	단위	CCT	MIN	TYP.	MAX	측정 장비
광속	Φ_v	lm	5000K	2750	2900	-	고니어미터
색온도	-	K	5000K	4745	5000	5311	적분구
CRI	Ra	-	5000K	80	-	-	적분구

※ 광학적 특성은 700mA에서 구동 조건에서 측정하였으며, CRI tolerance는 ± 3 , 광속 tolerance는 $\pm 7\%$ 입니다.

- 배광 프로파일




※ 5m 높이의 등기구 조건하의 등조도 곡선입니다.

3.3 방열 특성

항목	단위	MAX	비고
Tc	°C	92	Tc : Tcase-Point에서의 임계온도

“Tcase-Point”는 아래 모듈 그림에서의 Tcase-Point로 표기된 점에서 측정된 온도입니다.




- ※ Tc는 적절한 방열판을 장착한 상태로 측정되어야 합니다.
- ※ Tcase : Tcase-Point에서의 케이스 온도

Tc

맥시멈 온도로, Tcase-Point의 임계온도입니다.

4. 제품 구조

4.1 치수



항목		사양
L	모듈 길이	150.0 ± 0.5mm
W	모듈 폭	65.0 ± 0.5mm
H	모듈 높이	43.2 ± 0.5mm

5. 안전 & 인증

5.1 안전

No.	항목	결과/비고
1	위험 물질 & 재질	ROHS

6. 포장 사양

6.1 패키징

항목	TRAY	BOX	PALLET	REMARKS
Quantity	6 ea	12 ea	384 ea	

6.2 모듈 라벨

- 라벨 사이즈 : 20 mm × 10 mm



[Vf 빈 테이블]

빈 코드	범위(V)	빈 코드	범위(V)
VG	VG < 26.50	V1	29.50 ≤ V1 < 30.00
VE	26.50 ≤ VE < 27.00	V2	30.00 ≤ V2 < 30.50
VD	27.00 ≤ VD < 27.50	V3	30.50 ≤ V3 < 31.00
VC	27.50 ≤ VC < 28.00	V4	31.00 ≤ V4 < 31.50
VB	28.00 ≤ VB < 28.50	V5	31.50 ≤ V5 < 32.00
VA	28.50 ≤ VA < 29.00	V6	32.00 ≤ V6 < 32.50
V0	29.00 ≤ V0 < 29.50	V7	32.50 ≤ V7

※ 조립 공정의 마지막 단계에서 Vf의 초기 측정값으로 Vf 빈을 표기합니다. 초기값이기 때문에 실제 Vf 값과는 차이가 있을 수 있습니다. 또한 당사의 Vf 톨러런스는 ±0.5%입니다. 모듈 라벨과 박스라벨에 표기된 Vf 빈 코드를 참조하여 같은 빈끼리 조합하거나, 최대 1 빈 차이 이내에서 조합하기를 추천합니다. 예를 들어 모듈 2 개로 이루어지는 50W 엔진의 경우, 1 개 모듈이 VA 빈이라면 나머지 모듈은 같은 VA 이거나 1 빈 차이가 나는 VB 혹은 V0 빈의 모듈이 되어야 합니다.

6.3 포장 방법


6.3.1 동일한 Vf의 6개의 모듈이 한단에 구성됨



6.3.2 한박스에 2개의 단으로 총 12개 모듈 구성



6.3.3 팔레트 : 1 팔레트에 40 박스(총 480 모듈)



※ Two stacks of pallets are allowed.

7. 취급 주의 사항

7.1. LED 조명 모듈은 white LED로 구현됩니다. 일반적으로 사용하는 확산 커버로 인해 백색광이 다르게 보일 수 있습니다. 그 외 조명 시에는 주변 환경의 온도를 감안하여 적정 구동 전류를 선정해야 합니다.

7.2. 취급

어떠한 결함이나 불량 발생 요인으로부터 모듈을 보호하기 위해서는 아래 사항들을 준수해 주시기 바랍니다.

- (1) 모듈을 떨어뜨리거나 외부에 어떠한 충격도 주지 않는다.
- (2) PCB를 구부리거나 LED 수지부를 만지지 않는다.
- (3) 먼지가 많은 공간이나 적재 장소에 모듈을 보관하지 않는다.
- (4) 제품을 분해하지 않는다.
- (5) 손가락이나 날카로운 물건으로 LED와 PCB, 모듈의 회로부 등을 만지지 않는다.
- (6) LED 모듈을 운반 시, wire를 손으로 잡고 이동하거나 잡아당기지 않는다.
- (7) 조명기구에서 사용되는 접착제나 경화제 유기 첨가물에 의해서 *VOCs(휘발성 유기 화합물)가 발생할 수 있다. 이로 인해 조명기구에서 방사광의 손실이 유발될 수 있다. 이 문제를 방지하려면 사용자가 조명기구에서 사용되는 물질의 물리적 특성을 잘 알고 취급할 수 있기를 권고한다.

(*VOCs: Volatile Organic Compounds)

7.3. 세척

LED 모듈은 물, 기름, 유기 용제와 같은 액상 물질에서 사용되어서는 안됩니다.

LED 모듈을 세척하려면 이소프로필 알코올을 용매로써 사용하기를 권고합니다.

다른 용매제를 사용할 경우, 용매제로 인해 포장재와 수지가 녹거나 용해되지는 않는지 사전에 확인이 필요합니다. 프레온 용매제는 국제적으로 규제 대상이기 때문에 사용하지 말아야 합니다. LED 모듈은 초음파로 세척하지 않습니다. 세척 전에 LED 모듈에 어떠한 손상이 발생할 수 있을지 사전 시험을 시행해야 합니다.

7.4. 정전기

정전기나 서지 전압은 모듈을 손상시킬 수 있습니다. 모듈을 보호하기 위해서 대전방지 처리를 해야 하며, 아래 사항을 준수해야 합니다.

- (1) 모듈 취급자는 접지를 시행해야 한다.(접지링, 대전방지글로브)
- (2) 모듈 취급자는 대전방지복을 착용하여야 한다.
- (3) 생산 라인 내의 작업 테이블, 측정 장비와 조립 지그와 같은 장비나 설비에는 반드시 접지가 잘 되어 있어야 한다.

7.5. 보관

LED 모듈은 박스 내에 방습제와 함께 포장되어 보관되어야 합니다.

7.6. 기타

최대 전압을 초과하는 과전압이 LED 모듈에 공급된다면, 회로부(LED 포함)에 손상을 유발할 수 있습니다. 모듈을 직접 쳐다보지 말아야 합니다.

모듈은 5개월 내에 사용하여야 하고, 재고 운영 시에는 개봉되지 않은 포장 상태로 보관되어야 합니다.

[Appendix] Recommended PSU

Engine	No. of Modules (ea)	CH	Iout (mA)	PSU Model	Certification	Rated Voltage
25W	1	1	700	SL-LA7012501KR	KS	220-240Vac
				SL-EPS000560WW	CE/UL	90-305Vac
50W	2	1	1400	SL-LA1425001KR	KS	220-240Vac
				SL-EPS000580WW	CE/UL	90-305Vac
75W	3	1	2100	SL-L22127501KR	KS	220-240Vac
				SL-EPS000590WW	CE/UL	90-305Vac
100W	4	1	2800	SL-LA142A001KR	KS	220-240Vac
150W	6	1	4200	SL-LA212A501KR	KS	220-240Vac
200W	8	1	5600	SL-L2282B001KR	KS	220-240Vac